





























# CAPACITÀ DI CONNESSIONE DELLE MORSETTIERE SERIE "ZETapiù" CONNECTING CAPACITY OF TERMINAL BLOCKS TYPE "ZETapiù"

141078/E

Tipo Ref.	Sez. Nom. Nom. Sect. mm <sup>2</sup>	N° Vie x Sez. Nom No. of Ways x Nom. Sect.	Capacità di Connessione di ogni Via Connecting Capacity of each way	
<b>Z6-3</b> <b>Z6-3D</b>	6 <sup>□</sup>	3 x 6 <sup>□</sup>	1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 1 <sup>□</sup> R/F	 
<b>Z6-5</b> <b>Z6-5D</b>	6 <sup>□</sup>	5 x 6 <sup>□</sup>	1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 1 <sup>□</sup> R/F	 
<b>Z6-6</b> <b>Z6-6D</b>	6 <sup>□</sup>	6 x 6 <sup>□</sup>	1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 1 <sup>□</sup> R/F	 
<b>Z6-10</b> <b>Z6-10D</b>	6 <sup>□</sup>	10 x 6 <sup>□</sup>	1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 1 <sup>□</sup> R/F	 
<b>Z16-3</b> <b>Z16-3D</b>	16 <sup>□</sup>	3 x 16 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> R/F 1 x 10 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 6 <sup>□</sup> R/F 1+3 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1+8 x 1,5 <sup>□</sup> R/F	 
<b>Z16-4</b> <b>Z16-4D</b>	16 <sup>□</sup>	4 x 16 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> F 1 x 10 <sup>□</sup> F 1+2 x 6 <sup>□</sup> F 1+3 x 4 <sup>□</sup> F 1+4 x 2,5 <sup>□</sup> F 1+8 x 1,5 <sup>□</sup> F	 
<b>Z16-5N</b> <b>Z16-5ND</b>	16 <sup>□</sup>	5 x 16 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> R/F 1 x 10 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 6 <sup>□</sup> R/F 1+3 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1+8 x 1,5 <sup>□</sup> R/F	 
<b>Z16-8</b> <b>Z16-8D</b>	16 <sup>□</sup> /6 <sup>□</sup>	2 x 16 <sup>□</sup> 6 x 6 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> R/F 1 x 10 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 6 <sup>□</sup> R/F 1+3 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1+8 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 1 <sup>□</sup> R/F	 
<b>Z16-12</b> <b>Z16-12D</b>	16 <sup>□</sup> /6 <sup>□</sup>	2 x 16 <sup>□</sup> 10 x 6 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> F 1 x 10 <sup>□</sup> F 1+3 x 6 <sup>□</sup> F 1+3 x 4 <sup>□</sup> F 1+4 x 2,5 <sup>□</sup> F 1 x 6 <sup>□</sup> F 1 x 4 <sup>□</sup> F 1+2 x 2,5 <sup>□</sup> F 1+2 x 1,5 <sup>□</sup> F 1+4 x 1 <sup>□</sup> F	 
<b>Z35-3</b> <b>Z35-3D</b>	35 <sup>□</sup>	3 x 35 <sup>□</sup>	1 x 35 <sup>□</sup> R/F 1 x 25 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 16 <sup>□</sup> R/F 1+3 x 10 <sup>□</sup> R/F 1+6 x 6 <sup>□</sup> R/F	 

Tipo Ref.	Sez. Nom. Nom. Sect. mm <sup>2</sup>	N° Vie x Sez. Nom. No. of Ways x Nom. Sect.	Capacità di Connessione di ogni Via Connecting Capacity of each way	
<b>Z35-4 Z35-4D</b>	35 <sup>□</sup>	4 x 35 <sup>□</sup>	1 x 35 <sup>□</sup> F 1 x 25 <sup>□</sup> F 1+2 x 16 <sup>□</sup> F 1+3 x 10 <sup>□</sup> F 1+6 x 6 <sup>□</sup> F	 
<b>Z35-6 Z35-6D</b>	35 <sup>□</sup> /16 <sup>□</sup>	2 x 35 <sup>□</sup>	1 x 35 <sup>□</sup> R/F 1 x 25 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 16 <sup>□</sup> R/F 1+3 x 10 <sup>□</sup> R/F 1+6 x 6 <sup>□</sup> F	 
		4 x 16 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> R/F 1 x 10 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 6 <sup>□</sup> R/F 1+3 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+5 x 2,5 <sup>□</sup> F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	2 x 35 <sup>□</sup>	1 x 35 <sup>□</sup> R/F 1 x 25 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 16 <sup>□</sup> R/F 1+3 x 10 <sup>□</sup> R/F 1+6 x 6 <sup>□</sup> F	 
		24 x 10 <sup>□</sup>	1 x 10 <sup>□</sup> R/F 1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 4 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 2,5 <sup>□</sup> R/F	
<b>Z50-10D*</b>	50 <sup>□</sup> /25 <sup>□</sup>	2 x 50 <sup>□</sup>	1 x 50 <sup>□</sup> R/F 1 x 35 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 25 <sup>□</sup> R/F 1+4 x 16 <sup>□</sup> R/F	 
		8 x 25 <sup>□</sup>	1 x 25 <sup>□</sup> R/F 1+2 x 16 <sup>□</sup> R/F 1+3 x 10 <sup>□</sup> R/F 1+6 x 6 <sup>□</sup> R/F 1+9 x 4 <sup>□</sup> R/F	


Sono inoltre connettabili anche combinazioni dei conduttori previsti nel campo specifico purchè la sezione complessiva risultante non superi quella nominale.  
*Various cable sizes may be connected to the terminal block provided that the sum of cable sections is less than the nominal section.*

R = conduttore rigido R = Rigid cable  
 F = conduttore flessibile F = Flexible cable

\* Solo per circuiti di terra \* Only for earthing applications

### CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE SUGGESTIONS FOR THE INSTALLATION

- Lunghezza di spelatura del conduttore:  
 • Conductor stripping length:

Grandezza Nominale Nominal Size	Z35-26D			Z50-10D	
	6 <sup>□</sup>	16 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	10 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>
	12÷13	13÷14	22÷23	18	21

- Inserire i conduttori a fondo senza attorcigliarne i trefoli.  
 • Insert conductors thoroughly without twisting the strands.
- Utilizzare per il serraggio un giravite appropriato.  
 • Use for the tightening suitable screwdrivers.



www.cembre.com



**CEMBRE S.p.A.**  
 Via Serenissima, 9  
 25135 Brescia (Italia)  
 Tel. +39 030 36921  
 Fax +39 030 3365766  
 sales@cembre.com

**CEMBRE Ltd.**  
 Dunton Park  
 Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield  
 West Midlands B76 9EB (UK)  
 Ph. +44 01675 470440 - Fax +44 01675 470220  
 sales@cembre.com.co.uk

**CEMBRE S.a.r.l.**  
 22 Avenue Ferdinand de Lesseps  
 91420 Morangis (France)  
 Tel. +33 1 60 49 11 90 - Fax +33 1 60 49 29 10  
 CS 92014 - 91423 Morangis Cédex  
 info@cembre.fr

**CEMBRE España S.L.U.**  
 Calle Verano 6 y 8 - P.I. Las Monjas  
 28850 Torrejón de Ardoz  
 Madrid (España)  
 Tel. +34 91 4852580 - Fax +34 91 4852581  
 comercial@cembre.es

**CEMBRE Inc.**  
 Raritan Center Business Park  
 300 Columbus Circle - Suite F  
 Edison, New Jersey 08837 (USA)  
 Tel. +1 732 225-7415 - Fax +1 732 225-7414  
 sales.us@cembre.com

**CEMBRE GmbH**  
 Geschäftsbereich  
 Energie- und Bahntechnik  
 Heidemannstraße 166  
 80939 München (Deutschland)  
 Tel. +49 89 3580676  
 info@cembre.de

Geschäftsbereich  
 Industrie Handel  
 Boschstraße 7  
 71384 Weinstadt (Deutschland)  
 Tel. +49 7151 20536-60  
 info-w@cembre.de

